

常用串口配置命令_V1.1

功能	串口发送指令	串口返回数据	备注
1. 恢复默认设置	[0x02][0xF0][0x03]0D0100.	0D0100[0x06].	
2. 串口波特率9600	[0x02][0xF0][0x03]0607025.	0607025[0x06].	串口默认设置115200;N;8;1
串口波特率19200	[0x02][0xF0][0x03]0607026.	0607026[0x06].	
串口波特率38400	[0x02][0xF0][0x03]0607027.	0607027[0x06].	
串口波特率57600	[0x02][0xF0][0x03]0607028.	0607028[0x06].	
串口波特率115200	[0x02][0xF0][0x03]0607029.	0607029[0x06].	
3. 手动模式	[0x02][0xF0][0x03]091A00.	091A00[0x06].	
4. 自感应模式	[0x02][0xF0][0x03]090901.	090901[0x06].	
5. 触发扫描	[0x02][0xF4][0x03]	可配置返回[ACK], 扫描成功时再返回条码数据 扫描超时自动停止	默认不返回[ACK] 只在手动模式下生效
6. 关闭扫描	[0x02][0xF5][0x03]	可配置返回[ACK]	默认不返回[ACK] 只在手动模式下生效
7. 命令触发扫描超时关闭	[0x02][0xF0][0x03]0E0105XXXX.	0E0105****[0x06].	手动模式下扫描超时关闭的时间, “****” 设置值 1~65536表示1~65536ms, 设置值0表示永不关闭, 默认值为1500ms
8. 添加后缀-回车	[0x02][0xF0][0x03]090200.	090200[0x06].	
9. 添加后缀-换行	[0x02][0xF0][0x03]090202.	090202[0x06].	
10. 添加后缀-回车换行	[0x02][0xF0][0x03]090300.	090300[0x06].	
11. 添加后缀-缩进	[0x02][0xF0][0x03]090201.	090201[0x06].	
12. 查询软件版本	[0x02][0xF0][0x03]0D1302?.	0D1302“版本号”[0x06].	